

Otvorenie mávnutím ruky Bezkontaktný snímač



S4A-505

Čo je to tlačidlo so snímačom mávnutia ruky?

Tlačidlo so snímačom mávnutia ruky sa aktivuje mávnutím ruky. Dvere sa automaticky otvoria ak mávnete rukou na senzor, po správnom pripojení tohto senzora k vášmu systému kontroly prístupu.

Špecifikácia

S4A Model č.	S4A-505	Rozmery	Rozmery 86 x 86 mm
Vstupný výkon	AC/DC 12-24V	Vzdialenosť kapacitného snímača	5 cm
Pracovný prúd	29 mA (pri napájaní DC12V)	Reléový výstup	NO, COM, NC
Statický prúd	21 mA (pri napájaní DC12V)	Kapacita kontaktov relé	1A 24V DC

S4A-505 využíva kapacitný senzorový čip na detekciu pohybu náboja dodávaného dlaňou ľudského tela a na určenie snímania ľudskej ruky na realizáciu funkcie tlačidla.

V porovnaní s tradičnými mechanickými kontaktnými spínačmi je bezkontaktné snímanie mávnutia rukou čisté a hygienické.

Štandardná konštrukcia spínacieho panela do 86 mm krabice je vhodná na inštaláciu pri rôznych príležitostiach.

Panel využíva súčasnú modernú laserovú technológiu v kombinácii s podsvietením displeja.

Výstup bezpotenciálového kontaktného relé je vhodný na pripojenie k rôznym zariadeniam na ovládanie dverí.

Rozmery

